DC 12V/24V Funkfernbedienung Set - Funksender mit Funkempfänger Motorsteuerung Seilwinde

Lieferung
1 x Empfänger
1 x Sender mit Batterie

Merkmal
Wireless-Steuerung, einfach zu installieren.
LED Anzeiger: Arbeitsstatus ist auf den ersten Blick klar,Chip ist kompatibler mit Fernbedienung von fester Code und Lerncode, einfach zu bedienen.
Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.
Anwendung: Es kann in Jalousien, Rolltore, Garagentor, Barriere, Projektionsschirme, Markisen, Pumpen, Winden, Förderbänder oder andere Geräte mit DC Motoren verwendet werden, und durch Fernbedienung kann man die vorwärts und Rückwärts Richtung steuern.
Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen
Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.
Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.
Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

Technische Daten
1. Betriebsspannung : 12 V /24V DC
2. Ruhestrom : ≤7mA
3. Der Kontaktausgang : kann steuert DC, AC, wählbar
4. Die Betriebsfrequenz : 315 MHz / 433,92 MHz
5. Kontrollmodus: Toggle, Momentary, Latch, einstellbar durch Jumper
6. Kanal: 2
7. Größe: 68 * 48 * 18 (mm)
8: Kontaktdefinition:
A ist normalerweise geöffnet
B ist Gemeinsam
C ist normalerweise geschlossen
ein Schließer Öffner gemeinsamer geschlossen

Technische Daten von Sender
Betriebsspannung : DC12V (23A Batterie)
Betriebsfrequenz : 315 MHz
Standby-Strom: 0 mA
Betriebsstrom : 35mA
Codierung: Festcode (Schweißmuster)
Reichweite200m
Modulation: OOK (AM)
Arbeitstemperatur : -10 ℃ ~ + 70 ℃
Größe: 85 * 36 * 13mm

Kontrollmodus Beschreibung
Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)
Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)
Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Reichweite
Max. Reichweite im Freifeld: 200m (Maximale Reichweite des Sensors/Signals unter optimalen Bedingungen, bzw. im freien Feld / bei freier Sichtverbindung.)
Hinweis
Die Handsender besitzen eine Reichweite im Freifeld von ca 200m. Bebauungen, Störstrahlungen und Störfelder vermindern die Reichweite.
Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z.B. Funk-Kopfhörer, deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können den Empfang stören.)