

AC110V 220V 250V 1 Kanal 10A RF drahtloser Fernschalter drahtloser heller Schalter + 1/2 Knopf Goldene drahtlose Wand-Fernbedienung

Lieferung

1 x Empfänger
1 x Sender

Merkmal

Wireless-Steuerung, einfach zu installieren.

Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.

Anwendung: Licht, Fernseher, Motoren, Lüfter, Kameras, Videosignale, Audiosignale, elektrisch betriebene Türen / Schlösser / Fenster / Jalousien / Autos oder andere Geräte.

Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen

Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.

Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

Einzelteilbesonderen

Artikeltyp: Schalter

1 Jahr Garantie

Fernabstand: 20-200M

Eigenschaften: Qualität

Zertifizierung: CCC

Schaltertyp: Fernbedienung

Material: Kunststoff

Max. Aktuell: 10A

Max. Spannung: 110V-250V

Betriebstemperatur: -10°C ~ + 60°C

Kodierungstyp: Lerncode

Häufigkeit: 315MHZ

PCB Größe: 65 * 32 * 23mm

Batterie: 12V 27A

Arbeitsmodell 1: Power ON Licht Mode

Arbeitsmodell 2:Power ON Kein Licht Mode

Parameter

Arbeitsspannung: AC110V-250V

Max Last: 10A Relais, ohmsche Belastung $\leq 8A$, induktive Last $\leq 3A$

Kanal: 1

Arbeitsfrequenz: 315MHZ

Empfangsempfindlichkeit: -105Db

Arbeitstemperatur: -10°C - + 60°C

Ausgabemodus: Toggle

Code-Typ: Lerncode

Kontrollmodus Beschreibung:Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)

Lernmethode

Input AC220V für den Receiver drücken. Drücken Sie die Lerntaste, bis die Led-Anzeige 2 mal blitzt. Dann drücken Sie den Sender, die Led-Anzeige blinkt 1 mal, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Löschen den Code

Drücken und halten Sie die Lerntaste am Empfänger, bis die LED-Anzeige 4 Mal blinkt, es bedeutet, dass der Code erfolgreich gelöscht wurde.

Power ON Licht Modus: Drücken Sie die Lerntaste am Empfänger, bis die Anzeige 10 Mal blinkt, der Empfänger ist Licht ON-Modus geändert. Nach Einstellung Licht ON, brauchen Sie wieder ein mal Fernbedienung lernen.

Reichweite

Max. Reichweite im Freifeld: 20-200m (Maximale Reichweite des Sensors/Signals unter optimalen Bedingungen, bzw. im freien Feld / bei freier Sichtverbindung.)

Hinweis

Die Handsender besitzen eine Reichweite im Freifeld von 20-200M. Bebauungen, Störstrahlungen und Störfelder

vermindern die Reichweite.

Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z.B. Funk-Kopfhörer, deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können den Empfang stören.)

Sender:

Betriebsspannung: DC12V 27A Batterie im Lieferumfang enthalten

Arbeitsfrequenz: 315Mhz

IC Chip: 1527 IC Chip

Farbe: Champagner Gold

Input 110–250V

Learning key



Output 110–250V

