

DC 12 V 24 V 36 V 50 V 2 CH 8A Funk Empfänger Fernsteuerung Drahtlose Fernbedienung Schalter Relaisausgang Potentialfrei Relaischalter

Parameter

Artikeltyp: Schalter
Aktuell: 8A
Frequenz: 433MHZ
Kodierungsart: Lerncode
Spannung: DC12-50 V
Betriebstemperatur: -40°C ~ + 80°C
Kanal: 2 Kanal
Empfängerempfindlichkeit: -103dBm
Statischer Strom: 10mA
Gehäusegröße: 62mm * 46mm

Merkmal

Hohe Vertraulichkeit, großer Speicher, stabile Leistung und Verzicht auf herkömmliche Jumper oder Kodierschalter, man kann durch Lerntaste die Kontrollmodus einstellen

Anwendung: Der Funkschalter steuert elektrischer Geräte, wie Heizungen, Lüftungen, Klimaanlage, Pumpen, Schranken, Beleuchtung, die Mehrkanal-Elektro-Türen und Fenster, gewöhnliche elektronische Verriegelung, Schalter, elektrische Garagentor, Fenster, Hebezeuge, industrielle Automatisierung und Kontrolle, alle Arten von Anti-Diebstahl-Alarm, Sicherheit und anderen Bereichen und Anzeigegeräte über Funk.

Wireless-Steuerung, einfach zu installieren.

Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.

Die maximale Leistung ist bis zu 8A. Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedieanung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen

Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

Kontrollmodus Beschreibung

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)

Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)

Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Über Kontrollmodus

2-Kanal-Empfänger, jedes Relais unabhängig. Sie können Momentary / Toggle wie gewünscht einstellen!

1. 2 Kanal Momentan

2. 2-Kanal Toggle

3. 1 Kanal Momentary + 1 Kanal Toggle

Kontrollmodus einstellen

A: Momentary-----: Drücken Sie die Lerntaste (1 Kanal) 1 Mal, die LED-Anzeige leuchtet, dann drücken Sie die Sendertaste A, die LED-Anzeige blinkt 5 Mal, das bedeutet, dass die Taste A erfolgreich gelernt hat. 2CH ist gleiche wie 1 kanal.

B: Toggle-----: Drücken Sie zweimal die Lerntaste, die LED-Anzeige ON und dann drücken Sie die Sendertaste A, bis die LED-Anzeige 5 mal blinkt. Das bedeutet, dass die Taste A erfolgreich gelernt hat. 2 kanal ist gleiche wie 1 kanal.

Löschen Code

Drücken und halten die Lerntaste, bis die LED-Anzeige aus ist, das bedeutet, dass der Code erfolgreich gelöscht wird.

