

## **AC 110V 220V 250V 12 CH Fernbedienungsbeleuchtungsschalter 12-Kanal 10A Relais 220V Empfänger Industriestufe 500M Sender**

Anwendung: Lampen, elektrischen Türen, Hebezeuge, Tore, Heber, Toren, der industriellen Steuerungs- und Sicherheitsindustrie und anderen Bereichen eingesetzt. Kabellose Ansteuerung, einfach zu installieren. Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.

Einfach zu steuern: Es kann mehrere Fernbedienungen erlernt werden, mehrere Fernbedienungen können einen Empfänger steuern. Keine Störung: Verwenden der digitalen Codierung, In derselben Umgebung, in der mehrere Produktgruppen desselben Modells verwendet werden, stören sich die Produkte nicht gegenseitig.

Signalstabilität und die Reichweite: Die RF-Fernbedienung verwendet die RF-Technologie und ein stabiles Signal. Das Signal des drahtlosen RF-Schalters kann durch Wände, Böden und Türen geleitet werden und den Empfänger von jedem Ort in zuverlässiger Entfernung aus stetig steuern. und die Reichweite ist ca. 500m im Freifeld, es kann einfach die Wände usw.. durchgehen. aber hinweis: Bäume, Wände oder andere Hindernisse können die Reichweite verkürzen.

Koppelung und Test: vor Lieferung haben unsere Techniker die Fernbedienung und Empfänger gekoppelt und getestet. Wenn Sie es erhalten, müssen Sie nichts tun, installieren Sie es einfach über einen Schaltplan. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie eine Verbindung herstellen sollen, kontaktieren Sie uns bitte Wir werden Ihre Nachricht schnell beantworten.

### **Parameter**

1, Arbeitsspannung: AC100V-AC265V

2, Arbeitstemperatur: -40 ° C - + 80 ° C.

In 3 beträgt die Empfangsempfindlichkeit mehr als -105 dBm

4, Arbeitsfrequenz: 433 MHz (Standard 433 MHz , Wenn Sie 315 MHz benötigen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht)

5, Ausgangsspannung: AC, DC optional

6, Ausgangsstrom: weniger als 5A

### **Kontrollmodus Beschreibung**

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)

Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)

Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

### **Kontrollmodus einstellen**

Momentary: drücken Sie Taste 1 bei Lern- Status zu lernen

Latch: drücken Sie Taste 2 bei Lern- Status zu lernen

Toggle: drücken Sie Taste 3 bei Lern- Status zu lernen

1-6 Momentary, 7-12 Latch: drücken Sie Taste 4 bei Lern- Status zu lernen

1-6 Momentary, 7-12 Toggle: drücken Sie Taste 5 bei Lern- Status zu lernen

1-4 Latch, 5-12 Latch: drücken Sie Taste 6 bei Lern- Status zu lernen

1-4 Momentary, 5-8 Latched ,9-12 Toggle: drücken Sie Taste 7 bei Lern- Status zu lernen

1-4 Toggle, 5-12 Latch: drücken Sie Taste 8 bei Lern- Status zu lernen

### **Lernmethoden und -schritte**

1. Drücken Sie die Lerntaste des Empfängers. Der Summer ertönt und zeigt an, dass er in den Lernzustand eingetreten ist.

2. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Der Summer hört auf zu klingeln, um anzuzeigen, dass das Lernen erfolgreich war.

### **Gespeicherte Informationen löschen**

Drücken und halten Sie auf die Lerntaste des Empfängers, bis der Summer stoppt, um anzuzeigen, dass die gespeicherten Informationen erfolgreich gelöscht wurden.

