

Lieferung:

1 x IR-Relaismodul Empfänger mit Gehäuse
1 x IR-Fernbedienung
1X Empfänger Port

Beschreibung:

Betriebsspannung: 12V DC

Fernbedienung Stromversorgung: Eine CR2025 Knopfatterie

VIN+:Anschluss an 12V + GND: Anschluss an 12V -

CK = normal open, COM = gemeinsam, CB = normal geschlossen, alle drei Port / Klemme schließen an Ausgang an

Modul-Größe: 54*32*23mm (Mit zwei Befestigungsschrauben Löcher für einfache Bedienung)

Arbeitsstrom: 30mA (das Relais ist geschlossen)

Ruhestrom: <3ma (das Relais ist freigegeben)

Module Art: IR modul

Reichweite: 8 meter im Freifeld

Arbeitsmodus: Selbsthemmend(Toggle): Drücken "**ON**" -> Öffnen; drücken "**OFF**"-> Schließen.

Tipps:

1 Das Empfängermodul muss mit unserer Fernbedienung zusammen arbeiten, in der Regel funktioniert es nicht mit anderen IR-Fernbedienung.

2 Das Empfängermodul bietet galvanische Trennung von normal Öffnen- und normal geschlossen-Steckverbindern.

3 Das Empfängermodul arbeitet mit 250VAC-10A, 125VAC-10A, 30VDC-10A, 28VDC-10A Last, es funktioniert für die meisten Haushaltsgeräte, Garage und andere Maschine

Achtung:

Wir senden Ihnen eine ganze Empfänger Port.. Sie können nach Ihrer Anforderung diese Empfänger Port zuschneiden. Bei installieren müssen Sie diese Empfänger Port auf Loch von Oberteil oder Seitenteil richten, andernfalls wird Empfänger-Wirksamkeit beeinträchtigt. Wenn Sie diese Empfänger Port zuschneiden, bitte sollen Sie zuerst die passende Länge auswählen und dann zuschneiden. bitte machen Sie schritt für schritt. man kann nicht ein mal so länge zuschneiden.

