

Lieferung:

1 x 12V IR-Relaismodul
1 x IR-Fernbedienung (inkl. Batterie, 6 Monate nutzbar)

Beschreibung:

Betriebsspannung: 12V DC

Fernbedienung Stromversorgung: Eine CR2025 Knopfatterie(inkl. Batterie, 6 Monate nutzbar)
VIN+:Anschluss an 12V+ GND: Anschluss an 12V-

CK = normal open, COM = gemeinsam, CB = normal geschlossen, alle drei Port schluss an Ausgang an
Modul-Größe: 50 * 20 * 20mm
Ruhestrom: <1ma
Module Art: IR modul
Reichweite: 8 meter
Arbeitsmodus: Selbsthemmend(Toggle): Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.

Benutzung:

Drücken Sie die Taste "ON", das Relais ist geschlossen (COM und CK ist angeschlossen), die LED wird einschalten. Drücken Sie die Taste "OFF", das Relais wird freigegeben. (COM und CB ist angeschlossen), die LED wird ausschalten.

Tipps:

- 1 Das Empfängermodul muss mit unserer Fernbedienung zusammen arbeiten, in der Regel funktioniert es nicht mit anderen IR-Fernbedienung.
- 2 Das Empfängermodul bietet galvanische Trennung von normal Öffnen- und normal geschlossen-Steckverbindern.
- 3 Das Empfängermodul arbeitet mit 250VAC-10A, 125VAC-10A, 30VDC-10A, 28VDC-10A Last, es funktioniert für die meisten Haushaltsgeräte, Garage und andere Maschine

