

Lieferung:

- 1 x IR-Relaismodul
- 1 x IR-Fernbedienung (inkl. Batterie, 6 Monate nutzbar)

Beschreibung:

Betriebsspannung: 4.5-5.5V DC

Fernbedienung Stromversorgung: Eine CR2025 Knopfatterie(inkl. Batterie, 6 Monate nutzbar)

VIN+:Anschluss an 5V+ GND: Anschluss an 5V-

CK = normal open, COM = gemeinsam, CB = normal geschlossen, alle drei Port schluss an Ausgang an

Modul-Größe: 50 * 20 * 20mm

Ruhestrom: <1ma

Module Art: IR modul

Reichweite: 8 meter

Arbeitsmodus: Selbsthemmend(Toggle): Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.

Benutzung:

Drücken Sie die Taste "ON", das Relais ist geschlossen (COM und CK ist angeschlossen), die LED wird einschalten. Drücken Sie die Taste "OFF", das Relais wird freigegeben. (COM und CB ist angeschlossen), die LED wird ausschalten.

Tipps:

- 1 Das Empfängermodul muss mit unserer Fernbedienung zusammen arbeiten, in der Regel funktioniert es nicht mit anderen IR-Fernbedienung.
- 2 Das Empfängermodul bietet galvanische Trennung von normal Öffnen- und normal geschlossen-Steckverbindern.
- 3 Das Empfängermodul arbeitet mit 250VAC-10A, 125VAC-10A, 30VDC-10A, 28VDC-10A Last, es funktioniert für die meisten Haushaltsgeräte, Garage und andere Maschine

