

Lieferung:

- 1 x IR-Relaismodul (mit Gehäuse)
- 1 x IR-Fernbedienung

Beschreibung:

Betriebsspannung: 5V DC

Anschluss

VCC: Anschluss an 5V + GND: Anschluss an 5V-
 HC: Mit manuelle Schalter verbinden

CK = normal offen, COM = gemeinsam, CB = normal geschlossen, alle drei Port / Klemme schließen an Ausgang an

Arbeitsstrom: 30mA (Relais ist geschlossen)

Statischer Arbeitsstrom: 4mA (Relais ist freigegeben)

Module Größe: 50 * 35 * 22mm (mit Gehäuse und Befestigung-Bolzenlöcher)

Modultyp: IR-Fernmodul

Reichweite: 8 Meter

Arbeitsmodus: Selbsthemmend(Toggle): Drücken Taste-> Öffnen; Drücken Taste noch einmal -> Schließen.

Arbeitsanzeige: LED D1 Licht (Stromanzeige-Licht) LED D2 Licht (Relais Ein- / Aus-Anzeigeleuchte)

Wie kann man das Kabel anschließen ?

1: Diese Produkte ist Toggle Modus: Drücken Taste-> Öffnen; Drücken Taste noch einmal -> Schließen.

2: Man kann auch manueller Schalter an Klemme (zwischen HC und GND) zur Steuerung des Geräte benutzen. Dann kann man durch FB und manueller Schalter das Geräte steuern.

Tipps:

1 Das Empfängermodul muss mit unserer Fernbedienung zusammen arbeiten, in der Regel funktioniert es nicht mit anderen IR-Fernbedienung.

2 Das Empfängermodul bietet galvanische Trennung von normal Öffnen- und normal geschlossen-Steckverbindern.

3 Das Empfängermodul arbeitet mit 250VAC-10A, 125VAC-10A, 30VDC-10A, 28VDC-10A Last, es funktioniert für die meisten Haushaltsgeräte, Garage und andere Maschine

