

**Lieferung:**

1 x IR-Empfänger Relaismodul  
1 x IR-Fernbedienung Sender

**Beschreibung:**

Betriebsspannung: 5V DC

Fernbedienung Stromversorgung: Eine CR2025 Knopfatterie

VIN+: Stromversorgung 5V +, GND: Stromversorgung 5V -

CK = normal offen, COM = gemeinsam, CB = normal geschlossen, alle drei Port / Klemmen schließen an Ausgang an Modul-Größe: 50 \* 35mm Mit vier festen Bolzenlöchern 3mm, leicht zu installieren.

Module Art: IR lernbar Modul

Reichweite: 8 meter

Frequenz: 38MHz (alle IR Produkte ist gleiche Frequenz von 38)

**Arbeitsmodus:**

Selbsthemmend(Toggle):

Drücken CH1 -> Relais 1 Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.

Drücken CH2 -> Relais 2 Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.

Drücken Strom-Knopf einmal -> zwei Relais werden geschlossen

**Tipps:**

1 Das Empfängermodul muss mit unserer Fernbedienung zusammen arbeiten, in der Regel funktioniert es nicht mit anderen IR-Fernbedienung.

2 Das Empfängermodul bietet galvanische Trennung von normal Öffnen- und normal geschlossen-Steckverbindern.

3 Das Empfängermodul arbeitet mit 250VAC-10A, 125VAC-10A, 30VDC-10A, 28VDC-10A Last, es funktioniert für die meisten Haushaltsgeräte, Garage und andere Maschine

