

Lieferung:

1 x IR-Relaismodul
1 x IR-Fernbedienung

Beschreibung:

Betriebsspannung: 5V DC

Fernbedienung Stromversorgung: Eine CR2025 Knopf-Batterie

VIN+: Anschluss an 5V+ GND: Anschluss an 5V-

CK = normal offen, COM = gemeinsam, CB = normal geschlossen, alle drei Port schließen an Ausgang an

Arbeitsstrom: 70mA (Relais ist geschlossen)

Statischer Arbeitsstrom: 3mA (Relais ist freigegeben)

Module Größe: 54 * 32 * 23mm (mit dem Gehäuse und mit zwei Befestigungsschrauben Löcher, einfach zu bedienen)

Modultyp: IR-Fernmodul

Reichweite: 10 Meter im frei feld

Arbeitsmodus: Selbsthemmend(Toggle): Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.

Betriebsanzeige: LED D4-LED (Betriebsanzeige) LED D3-LED (Relais ein- / ausschalten)

Anzeige: Relais-LED Licht

Tips: Das Empfängermodul muss mit unserer Fernbedienung zusammen arbeiten, in der Regel funktioniert es nicht mit anderen IR-Fernbedienung.

